

## Technische Spezifikationen

WAVYS WECHSELRICHTER		
Modell	WAVYS 1000	WAVYS 1500
<b>Eingang</b>		
Eingangsspannung	40,5 VDC bis 58 VDC	
Nennleistung / Wirkleistung	1000 VA / 800 W	1500 VA / 1200 W
Anzahl Power-Module	24 x 1000 VA	15 x 1500 VA
<b>Ausgang</b>		
Ausgangsspannung	230 VAC $\pm$ 2%	
Ausgangsfrequenz	50 / 60 Hz $\pm$ 0,5%	
Zulässige Überlast	150% für 20 Sek.	
<b>Allgemeines</b>		
Wirkungsgrad	> 89%	
Statischer Bypass	Leistung bis 12 kVA / 50 Amp. (> 12 kVA nicht möglich)	
Manueller Bypass	Mit Verteilung 2 x 20 A + 1 x 32 A + 1 x 50 A	
Anzeige	LCD-Display	
Kommunikation	RS-232, RS-485, USB, 5 potenzialfreie Alarmrelais	
<b>Standards</b>		
Sicherheitsnormen	EN 60950-1 / EN 61000-6-3; EN 61000-6-1 / CE / ISO 9001 and ISO 14001 TÜV	
<b>Garantie</b>	2 Jahre	

Modell	Beschreibung	Dimension	Gewicht
CS 1000-WAVE MDL 48/230	Wechselrichter 1000 VA	270 x 215 x 1 HE	2,5 kg
CS 1500-WAVE MDL 48/230	Wechselrichter 1500 VA	270 x 215 x 1 HE	3 kg
STS-WAVE MDL	Statischer Bypass (STS)	270 x 90 x 1 HE	3 kg
COM-WAVE MDL	Kommunikation	270 x 180 x 1 HE	0,5 kg
MON-WAVE MDL	LCD-Monitor	270 x 180 x 1 HE	0,6 kg
BM + DIS-WAVE MDL	Manueller Bypass + Verteilung	270 x 483 x 2 HE	4 kg

Änderungen im Sinne der Produktaktualisierung vorbehalten.

WAVYS ist ein Produkt von Salicru, Spanien.